AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA / ODBIORNIKI

odbiornik MARK

PRODUKT POLSKI

CE

3 wyjścia NO/16A

mark

MARK to przemysłowy dwukierunkowy 3-kanałowy odbiornik radiowy przeznaczony do współpracy ze sterownikami bram, rolet i innymi urządzeniami automatyki, gdzie wymagane jest podanie impulsu sterującego na duże odległości. Dzięki dwukierunkowej komunikacji możliwe jest wysłanie do nadajnika zwrotnej transmisji sygnału będącej potwierdzeniem wysterowania kanału. Odbiornik zasilany jest napięciem 230V AC. Dostarczany w obudowie natynkowej o szczelności IP66 do montażu na zewnątrz. Dedykowany do pracy w automatyce przemysłowej, w halach i magazynach.

dtm SYSTEM

www.dtm.pl

POLSKI PRODUCENT AUTOMATYKI BRAMOWEJ

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA / ODBIORNIKI

odbiornik MARK

mark

PRODUKT POLSKI

CE

- potwierdzenie wysterowania kanału
- zasilanie 230V AC
- praca na częstotliwości 868MHz w systemie CSS
- obudowa do montażu na zewnątrz
- pamięć 150 pilotów
- komunikacja dwukierunkowa

Parametry podstawowe

zasilanie:	230V AC, 50Hz
system:	CSS
częstotliwość pracy:	868.30MHz/868,45MHz
rodzaj komunikacji:	dwukierunkowa
temperatura pracy:	od -20°C do +55°C
gabaryty płytki odbiornika:	100x140x40mm
gabaryty zewnętrzne obudowy:	150x190x75mm
obudowa:	bryzgoszczelna plastikowa, IP66
sposób montażu:	na zewnątrz lub w obudowach innych urządzeń

Elementy wykonawcze

wyjścia przekaźnikowe:	3 typu NO (AC1 = 16A/250V AC; AC15 = 1,5A/240V; AC5 = 0,5kW 240V AC, silnik jednofazowy; DC1 = 16A/24V DC; DC13 = 0,1A/250V)
tryby pracy wyjść:	monostabilny, bistabilny lub chwilowy
regulacja czasu podtrzymania wyjścia w trybie monostabilnym:	0.5 / od 1 do 6553s / od 1 do 109 min.
wejścia:	3 sterujące typu NO

Parametry radiowe

moduł radiowy:	analogowo-cyfrowy z ultra niskim poborem mocy
zabezpieczenie transmisji:	128-bit AES
rodzaj modulacji / częstotliwość:	CSS / 868MHz
impedancja wejściowa anteny:	50 Ω
antena:	antena prętowa, zaciski do podłączenia anteny zewnętrznej

Funkcjonalność

interfejs użytkownika:	sprzętowy interfejs na siedmiu diodach i trzech przyciskach, obsługujących proste menu
konfiguracja pilota:	możliwość przypisania dowolnego z trzech kanałów odbiornika do dowolnego pilota systemu CSS
potwierdzenie wysterowania kanału:	dzięki dwukierunkowej komunikacji odbiornik wysyła do nadajnika zwrotną transmisję sygnału będącą potwierdzeniem wysterowania kanału
zarządzanie odbiornikiem:	za pomocą przycisków oraz poprzez podłączenie do komputera

dtm SYSTEM

PL 85-145 Bydgoszcz, ul. Brzeska 7 | +48 52 340 15 83 | dtm@dtm.pl | www.dtm.pl