Automatisierungssysteme

Handsender **MIX12B**

www.dtm.pl

12 TASTEN

MAGNETISCHE WANDHALTERUNG

MIX

- modernes Design
- ergonomisches Gehäuse
- ein Teil des Systems DTM433MHz

Die Funksender MIX wurde für die Steuerung der Gebäudeautomatik entwickelt. In einer magnetischen Halterung auf der Wand wird zu einem drahtlosem 12-Tasten-Schalter. Ihr Design stimmt ideal mit anderem Elektroinstallationszugehör des Gebäudes überein.

CE

MX

Handsender

Parameter

Tastenanzahl:	12
Frequenz:	433MHz
Abmessungen:	56x104x9mm
Abmessungen mit der Halterung:	80x104x18mm
Batterie:	CR2430
max. Reichweite	150m
effektive Strahlungsleistung:	10mW
Wechselcodesystem:	64-bit KeeLoq®
Anzahl der Kombinationen:	4 294 967 296
Gehäuse:	ABS
Betriebstemperatur (min./max.):	-10°C / +55°C
Gewicht:	36g
Gewicht mit der Halterung:	54g
Element des Systems:	DTM433MHz

Automatisierungssysteme

DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, Polen, tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl
www.dtm.pl