

systemy automatyki

bezprzewodowa klawiatura kodowa **KEYPOINT**



www.dtm.pl

Odbiorniki
zdalnego
sterowania

Nadajniki
zdalnego
sterowania

Sterowniki
do automatyki
bramowej

Akcesoria
do automatyki
bramowej

Napędy
do automatyki
bramowej

Kontrola
dostępu



BEZPRZEWODOWA

**AUTOMATYCZNIE
PODŚWIELANA
KLAWIATURA**

KEYPOINT

- prosta obsługa
- wytrzymała obudowa do montażu na zewnątrz
- 259 kanałów sterujących w dwóch systemach radiowych DTM868MHz i DTM433MHz
- sygnalizacja dźwiękowa

KEYPOINT pozwala na bezprzewodowe sterowanie wieloma urządzeniami automatyki poprzez wybranie jednego z wielu dostępnych kodów na klawiaturze numerycznej. Bateria daje możliwość montażu w każdym miejscu. Wytrzymała i przemyślana konstrukcja obudowy umożliwia montaż w miejscach narażonych na wandalizm wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.



KEYPOINT

bezprzewodowa klawiatura kodowa

▶ Parametry

częstotliwość: 433MHz i 868MHz
ilość kanałów sterujących: 4 kanały 433MHz i 255 kanałów 868MHz
maksymalny zasięg radiowy: 150 m
zasilanie: 2x bateria 3,6V AA
wydajność baterii: 3 lata przy 10 cyklach na dobę
klawiatura: wykonana z PC, 12 podświetlanych klawiszy
obudowa: plastikowa, ASA
stopień szczelności: IP54
instalacja: natynkowa
temperatura pracy: -10°C / +55°C
wymiary: 110x75x40 mm
waga: 140 g

▶ Funkcjonalność

sterowanie: każdy z 259 kanałówysterowany zostaje po wprowadzeniu kodu indywidualnego. Kod może mieć długość od 1 do 4 cyfr.
kod specjalny: jeden kod, dzięki któremu możliwe jest sterowanie kanałami podając ich numer, bez konieczności wprowadzania kodu indywidualnego
sygnalizacja dźwiękowa: komunikaty dźwiękowe sygnalizujące wciśnięcie przycisku, powodzenie lub niepowodzenie operacji oraz blokadę urządzenia
ochrona przed wprowadzeniem nieprawidłowego kodu: funkcja blokująca na minutę dostęp do urządzenia po trzykrotnym wprowadzeniu błędnego kodu
podświetlenie klawiatury: wbudowany czujnik oświetlenia i zbliżenia. Klawiatura podświetla się przy zbliżeniu dłoni do klawiatury. W przypadku wyłączenia funkcji czujnika podświetlenie następuje po wciśnięciu przycisku.
stan baterii: kontrola stanu słabej baterii sygnalizowana sygnałem dźwiękowym

Odbiorniki
zdalnego
sterowania

Nadajniki
zdalnego
sterowania

Sterowniki
do automatyki
bramowej

Akcesoria
do automatyki
bramowej

Napędy
do automatyki
bramowej

Kontrola
dostępu



systemy automatyki

DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl
www.dtm.pl

